

Skrūvgriežu, urbjmašīnu, slīpmašīnu iedarbināšanas instrukcija

1. Ievads

Cienītais Klients! Paldies par pirkumu TME! Lai pasargāt vidi, gribam Jums nodot saīsinātu lietošanas instrukciju. Pirms darba ar ierīci uzsākšanas lūdzam rūpīgi to salasīt. Paskatiet: www.tme.eu. Zīmējumi, novietoti saīsinātā instrukcijā, ir vienkāršoti un var atšķirties no reāla priekšmeta izskata. Bet tas nemaina tā pamatīgu īpašību.

2. Paredzēšana

Ierīce ir paredzēta caurumu urbšanai, skrūvju ieskrūvēšanai, slīpēšanai, griešanai.

3. Darba sagatavošana un lietošana

- Pieslēgt elektrības vadu attiecīgā ligzdā.
- Uztādīt aksesuāru (urbji, skrūvgriežu, slīpēšanas disku) attiecīgā turētājā.
- Akumulatoru ierīces gadījumā uzstādīt uzlādētu akumulatoru attiecīgajā ligzdā.
- Ieslēgt barošanu ar attiecīgu pogu un uzsākt darbu ar ierīci.

4. Piesardzības pasākumi

- Elektrības vads var būt pieslēgts tikai pie paredzētām ligzdām vai pagarinātājiem ar iezemējumu.
- Ja ierīce nav izmantota, atslēgt barošanas vadu no ligzdas. Nedrīkst atstāt ieslēgto ierīci bez uzraudzības.
- Pirms kabeļa kontaktdakšas pieslēgšanas pie ligzdas pārbaudīt, vai ierīces slēdzis atrodas izslēgtā stāvoklī.
- Nedrīkst bojāt barošanas vadu. Nedrīkst pārnest ierīci, turēšot to ar barošanas vadu, atslēgt no tīkla velkot ar vadu. Vadu ar kontaktdakšu mainīt pilnīgi (uz oriģinālam atbilstošu).
- Nedrīkst strādāt vāļā apģērbā, ar juvelierizstrādājumiem un citiem sīkiem elementiem, kuri var nokļūt elektroierīces rotējošu, kustīgu elementu darbības diapazonā. Garu matu gadījumā - tie jābūt paslēpti zem galvassegu.
- Gadījumā, kad darba laikā ir iespējamas cietu elementu drumslas, lietot aizsardzības brilles, un putekļu gadījumā - pretputekļu masku.
- Nedrīkst izmantot elektroierīci vietās, pakļautas mitruma, tvaiku, nokrišņu iedarbībai, sprādzienbīstamās vai ugunsnedrošās atmosfērās (eksplozīvi gāzes maisījumi, viegli uzliesmojoši šķidrums, šķīdinātāju tvaiki utt.). Darba vieta jābūt attiecīgi apgaismota, ventilēta un pielāgota drošam darbam ar elektroierīci. Operatoram jābūt nodrošināta brīva kustība.
- Darba laikā turēt ierīci ar izolētām daļām, piem. ar paredzētiem rokturiem, un izvairīties no ķermeņa kontakta ar elektrovades un iezemētiem elementiem (caurules, radiatoru utt.).
- Bērni un nepiederošas personas nevar atrasties pie darba vietas.
- Sargāt elektroierīci no bērniem.
- Rekomendējam darba laikā lietot dzirdes aizsardzību (ausiņas, blokādes).
- Apstrādāts priekšmets jābūt droši piestiprināts spailēs.
- Darba laikā jābūt saglabāta droša ķermeņa pozīcija uz stabilas virsmas.
- Gadījumā, kad ierīcē ir montēti papildu aksesuāri, piem. urbji, diski, zāģi, frēzes, skrūvgriežu uzgaļi, reakcijas pleci utt., jābūt izmantoti tikai tādi aksesuāri, kuri ir paredzēti attiecīgai ierīcei. Tādi aksesuāri jābūt droši nostiprināti elektroierīcē.
- Ja darbs ir veikts ārā, lietot tikai pagarināšanas vadus, paredzētus ārējam darbam.
- Nedrīkst pieskarties pie rotējošiem elementiem, pat ja tie rotē pēc inerces.
- Drošības cimdu izmantošana darbā ar elektroierīcēm var ierosināt ievainošanu, plaukstu ievilkšanu starp rotējošiem elementiem. Nedrīkst pietuvināt roku cimdā pie rotējošiem elektroierīces elementiem.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710
Rajona Tiesa Lodza - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN

- Nedrīkst turēt elektroierīces ieslēdzēju piespiestu ierīces pieslēgšanas pie barošanas avota laikā vai ierīces pārvietošanas laikā, tas var ierosināt ievainojumu.
- Avārijas, nepareizas darbības utt. gadījumā nekavējoties pārtraukt darbu un atslēgt ierīci no barošanas avota. Elektroierīci remontēt autorizētā servisā.
- Ierīci lietot pēc norādījuma. Nepareiza ierīces lietošana var ierosināt tā bojāšanu, elektrības strāvas triecienu, ievainošanu vai nāvi. Ievērot ierīces lietošanas instrukciju.
- Nedrīkst segt, aplīmēt ventilācijas caurumu, ja ierīce ir apgādāta ar tādiem.
- Nedrīkst pārsniegt ierīces maksimālu darba parametru.
- Akumulatoru elektroierīces gadījumā jābūt lietoti tikai akumulatori, kas atbilst ražotāja specifikācijai. Citu akumulatoru izmantošana var ierosināt akumulatora izjukšanu, ķermeņa ievainojumu vai ugunsgrēku.
- Akumulatoru elektroierīces gadījumā akumulatoru uzlādēt tikai ar lādēšanas adapteru, pievienotu elektroierīcei. Citu barošanas un lādēšanas adapteru izmantošana var ierosināt akumulatora izjukšanu, ķermeņa ievainojumu vai ugunsgrēku. Nekādā gadījumā nedrīkst atvērt akumulatoru.
- Barošanas un lādēšanas adapteri, piegādāti ar skrūvgriezi-urbju, var būt izmantoti tikai akumulatoru, ar kuru ir piegādāti, lādēšanai. Citu akumulatoru lādēšana var ierosināt to izjukšanu, kas rezultātā var ierosināt ugunsgrēku, ķermeņa ievainojumu.
- Akumulatoru elementu gadījumā ārkārtējos gadījumos no akumulatora var iztecēt elektrolīts (biezs šķidrums). Tādā gadījumā uzmanīgi izberzt ar lupatiņu šķidrumu no akumulatora. Izraidīties no kontakta starp elektrolītu un ādu - strādāt gumijas aizsardzības cimdos. Bet pēc elektrolīta kontakta ar ādu piesārņotu vietu tieši nomazgāt ar ūdeni un pēc tam neitralizēt ar vieglo skābi (citronu sula, etiķis). Sarežģījumu, ādas sārtuma u.c. gadījumā kontaktēties ar ārstu. Pēc elektrolīta kontakta ar acīm nomazgāt ar fizioloģisko sāli vai tīro ūdeni ap 10 minūtēm un kontaktēties ar ārstu.
- Akumulatoru elektroierīces gadījumā nedrīkst savienot akumulatora polu. Neuzlādēt bojātu akumulatoru, tas var ierosināt ugunsgrēku un ķermeņa ievainojumu. Nedrīkst mest akumulatoru liesmās.
- Elektroierīces jābūt glabātas sausā, pasargātā no putekļiem un mitruma, segtā no saules stariem vietā.
- Ievērot ierīces lietošanas instrukciju.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710
Rajona Tiesa Lodza - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN