

Atsuktuvų, grąžtų, šlifuoklių naudojimo instrukcija

1. Įvadas

Gerbiamas Kliente, džiaugiamės, kad perkate TME! Ypatingą dėmesį skiriame aplinkos apsaugai, todėl prieš padedant darbą siūlome perskaityti šią trumpą įrenginio naudojimo instrukciją. Šioje instrukcijoje pateikiami piešiniai yra tik pavyzdiniai ir gali skirtis nuo faktinės gaminio išvaizdos. Nekeičia tai pagrindinių gaminio savybių.

2. Paskirtis

Prietaisas skirtas gręžimui, varžtų ir sraigčių įsukimui, šlifavimui, pjovimui.

3. Paruošimas darbui ir naudojimas

- Įrenginio maitinimo laidą įdėkite į atitinkamą lizdą.
- Į griebtuvą įdėkite darbo įrankį (grąžtą, bitą, diską).
- Akumuliatorinių prietaisų atveju įdėkite įkrautą akumuliatorių į atitinkamą lizdą.
- Atitinkamu mygtuku įjunkite maitinimą ir pradėkite darbą.

4. Saugos priemonės

- Maitinimo laidas gali būti prijungtas tik prie specialių elektros lizdų arba ilgintuvų, turinčių įžeminimą.
- Jei prietaisas nėra naudojamas, išjunkite jo maitinimo laidą iš elektros lizdo. Nepalikite be priežiūros įjungto prietaiso.
- Prieš įjungdami kištuką į elektros lizdą įsitikinkite, kad įrankio jungiklis yra išjungimo padėtyje.
- Saugokite maitinimo laidą nuo pažeidimo. Nenešioti už laido, netraukite už laido išjungdami iš elektros lizdo. Jeigu laidas pažeistas, būtina jį pakeisti kartu su kištuku (turi atitikti originaliam laidui ir kištukui).
- Darbo drabužiai negali būti laisvi, negalima dėvėti papuošalų ir aksesuarų, būtina nešioti galvos apdangalą, drabužiai arba plaukai gali įtraukti besisukančios dalys.
- Jeigu darbo metu susidaro skeveldros, būtina naudoti apsauginius akinius. Apsaugai nuo dulkių naudokite apsauginę kaukę.
- Nenaudokite elektros įrenginių vietose, kuriose yra didelė drėgmė, susidaro garai, lietaus metu, bei vietose, kur yra gaisro arba sprogimo grėsmė (sprogių dujų mišiniai, degūs skysčiai, tirpiklių garai ir kt.). Darbo vieta turi būti gerai apšviesta, gerai vėdinama, bei pritaikyta darbui su elektros įrankiais. Dirbančiojo judesiai turi būti laisvi.
- Darbo metu prietaisą laikykite už izoliuotas, specialiai tam skirtas dalis, pav. rankeną arba laikiklį bei venkite kontakto su srovei laidžiais daiktais (vamzdžiai, radiatoriai ir kt.).
- Darbo vietoje negali būti pašaliniai arba vaikai.
- Elektros prietaisus laikykite nepasiekiamose vaikams vietose.
- Darbo metu rekomenduojama naudoti klausos apsaugos priemones (ausinės, ausų kištukus).
- Ruošinis turi būti pritvirtintas gnybtais arba spaustuose.
- Darbo metu būtina išlaikyti stabilią kūno padėtį, stovint stabiliai pavidelyje.
- Įrankyje montuojami papildomi priedai, pav. grąžtai, diskai, pjūklai, frezai, atsuktuvo antgaliai ir pan., turi būti skirti šitam prietaisui. Visi priedai turi būti patikimai pritvirtinti elektros įrankyje.
- Dirbant lauke, naudokite prailgintuvus skirtus naudoti lauke.
- Nelieskite besisukančių prietaiso elementų, net jei jie sukasi tik iš inercijos.
- Apsauginių pirštinių naudojimas dirbant su elektros prietaisų gali sukelti sužalojimus, nes delnai gali būti įtraukti besisukančiais prietaiso elementais. Niekada neartinkite rankos pirštinei prie elektros prietaiso.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Lenkija

Mok.mokėt.kodas NIP: 729-010-89-84 įm.kodas REGON: 473171710

Duomenų tvarkytojas: Łódź m. Łódź - Śródmieście rajono teismas

įm. reg. Nr. KRS: 0000165815, įstatinis kapitalas: 3 300 000 PLN

- Nelaikykite piršto ant elektros prietaiso jungiklio įjungimo metu arba pernešimo metu, nes galite susižaloti arba sužaloti aplinkinius.
- Gedimo arba netinkamo veikimo atveju nedelsiant atjunkite elektros maitinimą. Elektros įrankio remontą gali atlikti tik įgaliotojo techninės priežiūros centro darbuotojai.
- Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamas elektros prietaiso naudojimas gali sukelti sužalojimus, elektros smūgį, o netgi mirtį. Būtina laikytis instrukcijos nuorodų.
- Neuždenkite, neužklijuokite prietaiso ventiliacijos angų (jeigu yra prietaise).
- Draudžiama viršyti maksimalius darbo parametrus.
- Akumuliatorinių prietaisų atveju būtina naudoti tik gamintoju nurodytus akumuliatorius. Jeigu yra naudojami kiti akumuliatoriai, jis gali įtrūkti, suskilti, o tai gresia kūno sužalojimais arba gaisru.
- Akumuliatorinių prietaisų atveju būtina naudoti tik pridėtą prie akumuliatoriaus įkroviklį. Kitų maitinimo šaltinių ir įkroviklių naudojimo atveju akumuliatorius gali įtrūkti, suskilti, o tai gresia kūno sužalojimais arba gaisru. Jokiu atveju negalima atidaryti akumuliatoriaus.
- Komplekte su gręžtuvu-atsuktuvu esantis maitinimo šaltinis ir įkroviklis gali būti naudojami tik šio prietaiso akumuliatoriams. Kitų akumuliatorių krovimas gali privesti prie akumuliatoriaus įtrūkimo, suskilimo, o tai gresia kūno sužalojimais arba gaisru.
- Akumuliatorinių prietaisų atveju iš akumuliatoriaus gali išbėgti elektrolitas (tirštas skystis). Šiuo atveju skudurėliu kruopščiai nuvalykite skystį nuo akumuliatoriaus. Venkite skysčio kontakto su oda - dirbkite guminėse apsauginėse pirštinėse. Jeigu vis dėl to elektrolitas pateko į odą, kruopščiai nuvalykite šią vietą vandeniu ir po to neutralizuokite švelnia rūgštimi (citrinos sultys, actas). Esant komplikacijoms, paraudimas ir pan., kreipkitės į gydytoją. Jeigu elektrolitas pateko į akis, praplaukite fiziologiniu tirpalu arba švari vandeniu apie 10 minučių ir kreipkitės į gydytoją.
- Akumuliatorinių prietaisų atveju neprileiskite prie akumuliatoriaus polių trumpojo jungimo. Negalima karuti gedusio akumuliatoriaus, nes tai gresia gaisru, kūno sužalojimais. Draudžiama įmesti akumuliatorių į ugnį.
- Elektros įrankius laikykite sausoje vietoje, apsaugotoje nuo dulkių ir drėgmės bei saulės spindulių poveikio.
- Laikykitės įrankio naudojimo instrukcijos nuorodų.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Lenkija

Mok.mokėt.kodas NIP: 729-010-89-84 Įm.kodas REGON: 473171710

Duomenų tvarkytojas: Łódźės m. Łódź - Śródmieście rajono teismas

Įm. reg. Nr. KRS: 0000165815, Įstatinis kapitalas: 3 300 000 PLN