

Upute za rad odvijača za vijke, bušilica, brusilica

1. Uvod

Poštovani! Hvala vam što ste kupili proizvod u TME! Brinući o okolišu, dajemo vam ove skraćene upute za rad. Prije početka uporabe, molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Idite na: www.tme.eu

Slike u ovoj skraćenoj uputi mogu se razlikovati od stvarnog izgleda predmeta. To ipak ne mijenja njihove osnovne značajke.

2. Namijena

Uređaj je namijenjen za bušenje otvora, uvijanje vijaka i lim vijaka, brušenja, sječenja.

3. Priprema za rad i korištenje.

- Uključite kabel za napajanje u odgovarajuću utičnicu.
- Instalirati pribor (svrdlo, odvijač, disk ploču) u držač namijenjen za tu svrhu.
- U slučaju uređaja na baterije, treba umetnuti napunjenu bateriju u odgovarajuće gnijezdo.
- Uključite napajanje odgovarajućim prekidačem i počnite rad s uređajem.

4. Mjere opreza

- Kabel za napajanje može biti povezan samo na električne utičnice koje su za to namijenjene ili na produžne kabele s uzemljenjem.
- Ako alat nije u uporabi, isključite kabel za napajanje iz utičnice. Ne ostavljajte uključen uređaj bez nadzora.
- Prije uključivanja utikača u utičnicu, treba se uvjeriti da je prekidač na uređaju u poziciji isključeno.
- Nemojte oštetiti kabel za napajanje. Nemojte nositi uređaj držeći za kabel za napajanje niti ga isključivati povlačenjem za kabel. Strujni kabel i utikač moraju biti zamijenjeni istovremeno (kompatibilnim s originalom).
- Nemojte raditi u širokoj odjeći, ne nosite nakit ili druge dodatke koji mogu doći u području djelovanja rotirajućih ili pokretnih dijelova alata. U slučaju duge kose, treba je sakriti ispod odgovarajuće pokrivala glave.
- Ako tijekom rada nastaju sitni rasprskavajući kruti elementi, treba nositi zaštitne naočale, a u slučaju prašine, koristite masku.
- Nikada ne koristite električne alate na mjestima gdje postoji vlaga, pare ili kiša. Nemojte ga koristiti u eksplozivnim okruženjima ili okruženjima s rizikom od požara (eksplozivne plinske smjese, zapaljivih tekućina, pare otapala, itd.). Radno mjesto treba biti dobro osvijetljeno, ventilirano i prilagođeno za rad s električnim alatima na siguran način. Operater mora imati dovoljno prostora za kretanje.
- Tijekom rada držati alat za izolirani dio kao što je rukohvat ili držač koji je za to namijenjen i izbjegavati neposredni kontakt tijela s elementima pištolja.
- Djeca i druge neovlaštene osobe moraju biti na potrebnoj udaljenosti od radnog mjesta.
- Držite alate podalje od djece.
- Tijekom rada treba koristiti štitnike sluha (naušnike, čepiće)
- Obradivani predmet treba biti na siguran način učvršćen u stegama ili odgovarajućim čeljustima.
- Tijekom rada treba održavati siguran položaj tijela stojeći na stabilnoj podlozi.
- Treba koristiti pribor koji je namijenjen za ovaj alat, a u slučaju korištenja dodatne opreme kao svrdla, diskova, pila odvijača, reaktivnih ruku itd., treba koristiti samo takve koji su namijenjene u tu svrhu. Sva oprema mora biti sigurno postavljena u električni alat.
- Kada radite na otvorenom, koristite samo produžne kabele namijenjene za uporabu na otvorenom.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLSKA

NIP (OIB) broj: 729-010-89-84, REGON (statistički broj): 473171710

Trgovački sud za mjesto Łódź - Centar Br. KRS (državni sudski registar): 0000165815

Visina temeljnog kapitala: 3 300 000 PLN

- Ne smiju se dodirivati rotirajući elementi, pa čak ako rotiraju po sili inercije.
- Uporaba zaštitnih rukavica pri radu s električnim alatima može dovesti do ozljede, povlačenjem ruku na rotirajuće dijelove. Nikad ne primičite ruku u rukavicama rotirajućim dijelovima alata.
- Nikada ne treba držati palac na prekidaču elektro alata u trenutku uključivanja na napajanje, jer možemo ozlijediti sebe i druge osoba.
- U slučaju kvara, nepravilnog rada i slično, treba odmah zaustaviti rad i isključiti uređaj s napajanja. Popravke elektro alata treba obavljati kod ovlaštenog serviser.
- Alat treba koristiti u skladu s njegovom namijenom. Nepravilno korištenje alata može uzrokovati njegovo oštećenje, strujni udar, ozljede ili smrti. Treba se pridržavati uputa za rad alata.
- Ne prekrivati niti zalijepljivati ventilacijske otvore, ako alat ima takve otvore.
- Ne prelaziti maksimalne radne parametre alata.
- U slučaju električnih alata na baterije, treba koristiti samo bateriju koja je kompatibilna sa specifikacijama proizvođača. Uporaba druge vrste baterije može uzrokovati pucanje baterija i nanošenje ozljeda ili izazivanja požara.
- U slučaju električnih alata na baterije, ista se može puniti samo pomoću AC adaptera i punjača koji su isporučeni s električnim alatom. Korištenje drugog AC adaptera i punjača može izazvati pucanje baterija i nanošenje ozljeda ili izazivanje požara. Ni u kom slučaju nije dozvoljeno otvarati bateriju.
- AC adapter i punjač za baterije koji dolazi s uređajem može se koristiti samo za punjenje baterije, koje se isporučuju sa uređajem. Punjenje druge baterije može uzrokovati pucanje baterije, nanošenje ozljeda ili izazivanje požara.
- U slučaju alata na baterije u ekstremnim slučajevima može doći do curenja elektrolita (gusta tekućina) iz akumulatora. U takvom slučaju treba pažljivo krpom obrisati tekućinu s baterijske površine. Izbjegavajte dodir elektrolita s kožom - rad u zaštitnim gumenim rukavicama. Ako elektrolit dođe u dodir s kožom, treba odmah očistiti zahvaćeno područje i temeljito isprati vodom, a zatim ga neutralizirati s blagom kiselinom (limunov sok, ocat). U slučaju komplikacija, crvenilo kože, itd.. obratite se svom liječniku. U slučaju kontakta elektrolita s očima, treba odmah isprati s fiziološkom otopinom ili čistom vodom za oko 10 minuta i posavjetovati se s liječnikom.
- U slučaju električnih alata na baterije nikad ne smije doći do kratkog spoja polova baterije. Nikada ne pokušavajte puniti oštećenu bateriju, jer to može uzrokovati ozljede ili požar. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Električni alati trebaju biti pohranjeni na suhom mjestu, zaštićenom od prašine i ulaska vlage i i utjecaja sunca.
- Treba se pridržavati uputa za rad ovog uređaja.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLSKA

NIP (OIB) broj: 729-010-89-84, REGON (statistički broj): 473171710

Trgovački sud za mjesto Łódź - Centar Br. KRS (državni sudski registar): 0000165815

Visina temeljnog kapitala: 3 300 000 PLN