



Рисунок аналогичен

!!! Изделие снято с производства !!! Предпочтительная последующая модификация: 3RQ3118-1AB00 Выходной соединитель с втычными реле, 1 переключающий контакт, винтовая клемма, 24 В AC/DC, ширина корпуса 6,2 мм

Общие технические данные	
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	K
Директива RoHS (день/месяц/год)	07/01/2006
Масса нетто ME	0,042 kg
Цепь тока управления/ управление	
оперативное напряжение питания при переменном токе	
• при 50 Гц расчетное значение	24 V
• при 60 Гц расчетное значение	24 V
оперативное напряжение питания при постоянном токе расчетное значение	24 V
частота напряжения питания для цепи вспомогательного и оперативного тока расчетное значение	50 ... 60 Hz
исполнение функции коммутации	переключатель
Данные по механике	
исполнение релейного привода	поляризованный
Вспомогательный контур	
тип коммутационного контакта	контакт с одним разрывом
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	1
рабочий ток вспомогательных контактов при AC-15	
• при 230 В	3 A
рабочий ток вспомогательных контактов при DC-13 при 230 В	0,1 A
Цепь главного тока	
тип напряжения	AC/DC
Подсоединения/ клеммы	
исполнение электрического соединения	винтовой зажим
вид креплений	крепление с защелкой
высота	89,5 mm
ширина	6,2 mm
глубина	92 mm
окружающая температура при эксплуатации	-25 ... +55 °C
Разрешения Сертификаты	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)



Test Certificates

other

[Type Test Certifi-
cates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TX7014-1BB00>

Онлайн-генератор Cax

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7014-1BB00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7014-1BB00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7014-1BB00&lang=en

последнее изменение:

02.04.2025