

Elektrikruvikeerajate, drellpuuride ja lihvmasinade käivitusjuhend

1. Sissejuhatus

Lugupeetud kliendid! Täname TME-s ostu sooritamise eest! Looduskeskkonna eest hoolitsemise nimel edastame Teile lühendatud teenindusjuhendi. Enne töö alustamist palume see tähelepanelikult läbi lugeda. Sisenege: www.tme.eu
Lühendatud teenindusjuhendis esitletud toodete pildid on näitlikud ja võivad vahetevahel eseme tegelikust välimusest erineda. See ei muuda siiski nende põhiomadusi.

2. Kasutusotstarve

Seade on ette nähtud avauste puurimiseks, puu- ja metallikruvide sissekeeramiseks, lihvimiseks, löikamiseks.

3. Tööks ettevalmistamine ja kasutamine

- Ühendada toitejuhe asjakohase pesaga.
- Paigaldada tarvik (puur, otsik, ketas) selle jaoks mõeldud padrunisse.
- Akuseadmete korral paigaldage laetud aku asjakohasesse pessa.
- Lülitage toide vastava nupu abil sisse ja alustage tööd seadmega.

4. Kaitsevahendid

- Toitejuhet võib ühendada eranditult selleks ettenähtud võrgupesadega või maandusega pikendusjuhtmega.
- Kui seadet ei kasutata, ühendada toitejuhe pesast lahti. Sisselülitatud seadet ei tohi jätta järelvalveta.
- Enne pistiku sisestamist pessa tuleb veenduda, et seadme lüliti oleks väljalülitatud asendis.
- Keelatud on tekitada toitejuhet kahjustavat olukorda. Seadet ei tohi kanda hoides seda juhtimest või tõmmata vooluvõrgust välja juhetpidi. Pistikuga juhe vahetada välja ühes tükis (vastavuses originaaliga).
- Keelatud on töötada avaras riietuses, kanda ehteid ja muid lisasid, mis võivad sattuda elektriseadme pöörlevate, liikuvate elementide töövälja. Pikkade juuste korral tuleb need peita peakatte alla.
- Kui tööga kaasnevad tahkete elementide pritsmed, tuleb kasutada kaitseprille, tolmu korral kasutada tolmuvastast maski.
- Elektriseadmeid ei tohi kasutada kohtades, mis on avatud niiskuse, auru, vihma mõjule, plahvatus- või tulekahjuohtlikus keskkonnas (plahvatavad gaasisegud, kergestisüttivad vedelikud, lahustite aurud jms). Töökoht peab olema piisavalt valgustatud, õhutatud ja kohandatud turvaliseks tööks elektriseadmega. Operaatorile peab olema tagatud liikumisvabadus.
- Töö ajal hoida seadet kinni isoleeritud osadest, nagu käepide või selleks ettenähtud pide ja vältida keha kokkupuudet voolu juhtivate ning maandatud elementidega (torud, radiaatorid jms).
- Lapsed ja kõrvalised isikud peavad viibima töökohast eemal.
- Hoida elektritööriista lastele kättesaamatus kohas.
- Töö ajal on soovitatav kasutada kuulmiskaitseid (kõrvaklapid, tropid).
- Töödeldav ese peab olema kindlalt kinnitatud pitskruvide või kruustangide vahele.
- Töö ajal peab töötajal olema, stabiilsel aluspinnal seistes, kindel kehahoid.
- Lisatarvikute nagu puurid, kettad, saed, freesid, kruvikeerajate otsikud, jõuõlad jms seadmele paigaldamise korral tuleb kasutada ainult sellele seadmele mõeldud tooteid. Need tarvikud peavad olema elektritööriista külge tugevasti kinnitatud.
- Töötades väljas kasutada ainult välitingimustes töötamiseks ettenähtud pikendusjuhtmeid.
- Keelatud on pöörlevate elementide puutumine, isegi kui need pöörlevad ainult inertsist.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisnumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOD: 473171710

Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815

Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN

- Kaitsekinnaaste kasutamine töötamisel elektriseadmetega võib põhjustada vigastust, käelaba tõmbamist masina pöörlevatesse elementidesse. Mitte kunagi ärge lähendage kinnastatud käelaba elektritööriista pöörlevatele osadele.
- Iialgi ei tohi elektriseadme toitega ühendamise või selle teisaldamise ajal hoida sõrme lülil, võime vigastada ennast ja teisi.
- Avarii, ebaõige töötamise jms. korral tuleb viivitamatult töö katkestada ja seade toitest lahti lülitada. Elektriseadme parandust viia läbi autoriseeritud teeninduses.
- Seadet tuleb kasutada sihtotstarbeliselt. Ebaõige seadme kasutamine võib põhjustada selle kahjustusi, elektrilööki, vigastusi või surma. Tuleb järgida seadme kasutusjuhendit.
- Mitte katta ega kinni liimida ventilatsiooniaspeid, kui need seadmel esinevad.
- Mitte ületada seadme maksimaalseid tööparameetreid.
- Akuga elektritööriista korral tuleb kasutada ainult tootja spetsifikatsioonidega kooskõlas olevaid akusid. Muude akude kasutamine võib kaasa tuua aku lõhkemise ja lagunemise, kehavigastusi või tulekahju.
- Akuga elektritööriista korral tuleb akut laadida ainult elektriseadmega kaasas oleva toiteploki ja laadijaga. Muude toiteplokkide ja laadijate kasutamine võib kaasa tuua aku lõhkemise ja lagunemise, kehavigastusi või tulekahju. Mitte mingil juhul ei tohi akut avada.
- Elektrilise kruvikeeraja-puuriga kaasas olevat toiteploki ja laadijat võib kasutada ainult nende akude laadimiseks millega koos need tarnitakse. Muude akude laadimine võib põhjustada nende lõhkemise või lagunemise, mis võib viia tulekahjuni, kehavigastusteni.
- Akuseadmete korral võib erandlikes olukordades esineda elektrolüüdi (tiheda vedeliku) väljavoolamist akust. Sellisel juhul pühkida vedelik akult pehme lapiga ära. Vältida elektrolüüdi nahale sattumist - töötada kummist kaitsekinnaastes. Kui aga nahk puutub elektrolüüdiga kokku, pesta saastunud koht korralikult veega ja neutraliseerida seejärel leebe happega (sidrunihape, Tüsistuste, nahapunetuse jms korral tuleb ühendust võtta arstiga.äädikas). Elektrolüüdi silma sattumise korral tuleb silmi umb 10 minuti jooksul loputada füsioloogilise soola lahuse või puhta veega ja võtta ühendust arstiga.
- Akuseadmete korral tuleb vältida aku pooluste lühist. Kahjustatud akut mitte laadida, see võib põhjustada tulekahju või kehavigastusi. Akusid ei tohi visata tulle.
- Elektriseadmeid tuleb hoida kuivas, tolmu ja niiskuse sissetungi ning päikesekiirte toime eest kaitstud kohas.
- Tuleb järgida seadme kasutusjuhendit.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOD: 473171710

Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815

Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN